



## Switch KVM HDMI 4K60 Dual Head USB 3.0, 2 Porte

No.: 39314

Commutazione rapida tramite pulsanti, hotkey, telecomando IR e RS232

### Descrizione

Controlla due PC HDMI® da un'unica console con tastiera, mouse e due monitor

Supporto Dual Head con 2 modalità, PC singolo e doppio

Supporta risoluzioni HDMI® 18G fino a 4K@60Hz 4:4:4 con HDR

Porta USB 3.0 e audio stereo 3.5mm per collegare dispositivi USB aggiuntivi, altoparlanti o cuffie

2 anni di garanzia

Questo switch KVM può condividere 2 display e dispositivi USB tra 2 computer in diverse modalità: Modalità Single PC vengono mostrati i flussi video provenienti da un'unica sorgente;

Modalità Dual PC viene mostrato sia il flusso video del PC1 che del PC2.

I metodi di commutazione sono:

- Pulsanti del pannello frontale
- Tasti di scelta rapida (con pulsante on/off)
- Telecomando IR
- Comandi RS-232

La risoluzione fino a 4K Ultra HD 60Hz garantisce la massima qualità dell'immagine, perfetta per i contenuti grafici più esigenti come nelle configurazioni di gioco, nel montaggio video o nelle workstation con doppio controllo. Il supporto aggiuntivo [HDR] High-Dynamic Range garantisce la visione di contenuti video con una maggiore luminosità, maggiori contrasti e una gamma di colori molto più ampia. La porta di uscita audio consente inoltre di collegare cuffie o altoparlanti per aggiungere un audio coinvolgente a 2CH.

Le porte USB consentono di collegare mouse, tastiera e altri dispositivi USB 3.2 Gen 1 come webcam, unità flash, stampanti, ecc. La funzione Auto-switch consente la commutazione automatica tra i PC collegati e la funzione DDM assicura che tutti i dispositivi USB collegati mantengano le proprie impostazioni e funzionalità quando si passa da un PC all'altro, garantendo la massima compatibilità.

Grazie alle funzioni avanzate e ai diversi metodi di commutazione, questo switch è la soluzione perfetta per installazioni KVM professionali, presentazioni plug and play e uffici domestici.

### Dettagli Tecnici

#### Specifiche

Interfaccia AV: HDMI®

Interfaccia Console: USB

Standard delle Interfacce: HDMI® 2.0, USB 3.0

Risoluzione Massima Supportata: 4096x2160@60Hz 4:4:4 8Bit  
Supporto HDCP: 2.3  
Supporto Audio: HDMI® passante, Stereo analogico  
Porte Audio Separate: 3.5mm (femmina)  
Interfaccia Seriale: RS-232 con morsettiera  
Numero di Consolle: 1  
Numero Massimo di PC/Server: 2  
Installabile in Cascata: -  
Metodo di Commutazione: Pulsanti, Hotkey tastiera e mouse, telecomando IR, comandi RS-232  
Installabile a Rack 19": -  
Funzioni Particolari: Porte USB 3.0, dual head, indicatori LED

#### **Connettori**

Interfacce della Consolle: 2x HDMI® tipo A (femmina), 4x USB tipo A (femmina), 3.5mm (femmina)  
Interfacce per PC/Server: 4x HDMI® tipo A (femmina), 2x USB 3.0 tipo B (femmina)  
Altre Interfacce: 3-Pin Terminal Block, 3.5mm IR (Femmina)  
Alimentazione: Presa jack DC da 5.5/2.1mm

#### **Caratteristiche Fisiche**

Dimensioni LxAxP: 220x100x30mm (8.66x3.94x1.18in)  
Materiale della scocca: Metallo  
Peso Netto: 0.609kg (1.34lb)  
Temperatura Operativa: 0°C - 40°C (32°F - 104°F)  
Temperatura di Stoccaggio: -20°C - 60°C (-4°F - 140°F)  
Umidità: 20 - 90% RH (senza condensa)  
Assorbimento di Corrente: 12V 1A  
Colore: Nero

#### **Varie**

Tipo Confezione: Scatola di cartone  
Dimensione Confezione: 300x185x115mm (11.81x7.28x4.53in)  
Peso Lordo: 1.611.kg (3.55lb)  
Garanzia (Anni): 2  
Conformità Prodotto: CE, UKCA, FCC, RoHS, REACH & California Proposition 65

#### **Contenuto Della Confezione**

Switch KVM HDMI Dual Head  
Telecomando IR  
Cavo ricevitore IR, 1.5m  
2 x cavo USB 3.0 tipo A tipo B, 1.8m  
4 x cavo HDMI®, 1.5m  
Morsettiera a 3 pin  
2 x staffe di montaggio e 4 viti  
Alimentatore multi-country (UK, EU, US e AUS)  
Manuale Lindy

#### **Riferimenti Per l'Ordine**

No.: 39314  
EAN: 4002888393140

© LINDY 2025

LINDY ITALIA Srl | Via G. Dedionigi 3 | 21057 Olgiate Olona (VA) | T +39 0331 1601711 | F +39 0331 1601790

Capitale Sociale Euro 46.800,00 Int. Vers. | PEC lindyitalia@twcert.it | e-mail info@lindy.it | lindy.com

Società con Socio Unico Direzione e coordinamento da parte di LINDY-Elektronik GmbH

C.C.I.A.A. di Varese - 366787 | RPA IT 09090P00001741

RAEE IT08010000000119 | P.IVA IT 01844670131 | R.I. Varese e C.F. 09555570150