

Gigaset COMFORT 550A IP BASE

Il nuovo punto di riferimento nella comunicazione con funzioni di telefonia professionali e configuratore web facile da usare

Highlights

- o Design intramontabile ed elegante
- o Display a colori TFT da 2,2" per un'ottima leggibilità
- o Funzione vivavoce e connessione per auricolare
- o Supporta chiamate HDSP™ di qualità audio eccezionale con il codec G.722
- o Comoda configurazione con il configuratore web vincitore dell' iF Design Award
- o Accesso ai contatti di Google e Office 365: 1.000 voci
- o Rubrica telefonica centrale per un massimo di 500 voci
- o 3 segreterie telefoniche locali con controllo orario individuale
- o Notifica di nuovi messaggi sia tramite il portatile che tramite Gigaset Web Configurator
- o Ascolto dei messaggi vocali direttamente tramite il portatile



COMFORT 550A IP BASE Gigaset rappresenta il nuovo punto di riferimento per la telefonia IP a casa e in ufficio. Il design intramontabile ed elegante fa bella figura sia sulla scrivania che in tutta la casa.



Chiamate e conference calls

Per l'uso professionale, Gigaset COMFORT 550A IP BASE convince con una connessione per cuffie professionale e una funzione vivavoce integrata: questo lascia le mani libere per buone conversazioni e trascrizioni dirette.

Web configurator

Il nuovo Gigaset Web Configurator con interfaccia utente intuitiva consente una rapida configurazione e messa in servizio della stazione base e del telefono. Con l'accesso agli assistenti Gigaset, le connessioni DECT e VoIP, nonché l'inoltro di chiamata e i ripetitori DECT vengono configurati in modo semplice.

Gestione dei contatti

Con una capacità impressionante fino a 500 voci nella rubrica centrale, Gigaset IP BASE offre opzioni di archiviazione di prima classe. Inoltre, la perfetta integrazione degli account Google e Microsoft 365 consente la memorizzazione di 1000 contatti ciascuno, per la massima efficienza nella comunicazione.

Segreteria telefonica con controllo del tempo

Gigaset COMFORT 550A IP BASE dispone di tre segreterie telefoniche digitali. Ciò consente di assegnare in modo chiaro le chiamate private e di lavoro o di assegnare ai singoli membri della famiglia i propri numeri di telefono e segreterie telefoniche. Inoltre le segreterie telefoniche possono essere programmate individualmente tramite il configuratore web. Ciò consente, ad esempio, di deviare automaticamente le chiamate alla segreteria telefonica dopo l'orario lavorativo.

Gigaset

Specifiche Tecniche

Informazioni	Colore	black-chrome
Tastiera	Tipo tastiera	Tastiera ergonomica realizzata in materiale di alta qualità con notevole pressione dei tasti
	Illuminazione tastiera	<ul style="list-style-type: none"> • Tastiera illuminata e area di navigazione: ambra • Tasto di risposta/riaggancio illuminato, incl. funzione vivavoce • Tasto navigazione a 5-vie
	Operazioni	<ul style="list-style-type: none"> • Possibilità di selezione diretta dalla lista delle chiamate • Funzionamento sicuro grazie ai grandi pulsanti singoli
	Tasti	Tasti di selezione rapida programmabili
	Funzioni	<ul style="list-style-type: none"> • Due tasti display liberamente assegnabili per le funzioni utilizzate di frequente • Assegnazione dei tasti del display premendo a lungo il tasto del display • on/off blocco tastiera via tasto # • on/off suoneria via tasto * • Trova portatili • Registrazione portatile • Funzione Paging • Premendo il tasto di paging viene visualizzato l'indirizzo IP locale del dispositivo sul display del portatile
	Tasti Base station	Pulsante di paging illuminato
Audio	Qualità Audio	<ul style="list-style-type: none"> • Qualità audio brillante (HDSP™) per le chiamate VoIP • Qualità del suono e volume eccellente, anche in modalità vivavoce
	Funzione Viva voce	Modalità vivavoce sul portatile
	Profili acustici	Due profili acustici per un udito ottimale (alto/basso)
	Uscita suoneria	<ul style="list-style-type: none"> • Sul portatile • Volume della suoneria regolabile in 5 livelli
	Compatibile con apparecchi acustici	HAC (compatibile con gli apparecchi acustici)
	Codecs	<ul style="list-style-type: none"> • G.711 a-law • G.711 μ-law • G.722 • G.729a

Segreteria Telefonica	Segnalazione	Visualizzazione di nuovi messaggi sul portatile
	Quantità	<ul style="list-style-type: none"> • 3x segreterie telefoniche digitali integrate • Segreteria di rete per ogni linea creata
	Funzioni	<ul style="list-style-type: none"> • Funzione di registrazione e indicazione • PIN individuale per ciascuna segreteria telefonica • Nome individuale per ciascuna segreteria telefonica
	Annunci	<ul style="list-style-type: none"> • I messaggi di benvenuto e gli annunci possono essere registrati individualmente per ciascuna segreteria telefonica • Annunci standard preimpostati (plug & play) • Nel configuratore web sono disponibili annunci standard predefiniti in molte lingue • La registrazione dei messaggi di saluto e degli annunci può essere effettuata facilmente tramite il portatile e configurata nel configuratore web • Carica e configura gli annunci già pronti nel configuratore web • Annuncio di data e ora per ogni messaggio della segreteria telefonica
	Tempo di registrazione	<ul style="list-style-type: none"> • Fino a 30 minuti di registrazione per segreteria telefonica - Fino a 90 minuti in totale • Durata della registrazione per messaggio regolabile: 30s, 1, 2, 3, 4 o 5 minuti
	Controllo del tempo	<ul style="list-style-type: none"> • Impostazione di segreterie telefoniche con orari precisi • Configurazione programmata dei messaggi di annuncio e di saluto a intervalli di 15 minuti per ogni giorno della settimana • Facile utilizzo tramite il configuratore web, ottimizzato anche per gli smartphone
	Operazione	<ul style="list-style-type: none"> • Le segreterie telefoniche possono essere attivate e disattivate • Ascoltare i messaggi vocali direttamente dai portatili Gigaset HX • Facile utilizzo della segreteria telefonica tramite l'interfaccia web • Possibilità di rinominare le segreterie telefoniche per l'identificazione personale • Protezione delle registrazioni contro l'accesso non autorizzato tramite codice PIN configurabile
	Notifica	<ul style="list-style-type: none"> • Notifica di nuovi messaggi sul portatile • Notifica di nuovi messaggi tramite Gigaset Web Configurator
	Protezione in caso di interruzione di corrente	Le registrazioni sono protette a tempo indeterminato contro le interruzioni di corrente
	Accettazione della chiamata	<ul style="list-style-type: none"> • Inoltro di una chiamata alla segreteria telefonica • Accettazione chiamata regolabile: Immediatamente, dopo 10, 18 e 30 secondi

Protezione delle chiamate	Controllo del tempo	Modalità giorno/notte: disattivazione temporizzata della suoneria, esclusi contatti VIP
	Lista blocco	<ul style="list-style-type: none"> • Lista di blocco locale per il blocco individuale fino a 100 numeri di telefono nel portatile • Non disturbare: lista bloccata per chiamate indesiderate (chiamate spam) • Non disturbare fino a 1000 numeri bloccati • Elenco di blocco ricercabile per numero di telefono e commento
	Soppressione delle chiamate anonime	<ul style="list-style-type: none"> • Blocca le chiamate anonime • Silenzia suoneria (solo display) per chiamate anonime
	Blocco composizione	<ul style="list-style-type: none"> • Blocco della composizione di determinati numeri telefonici • Intervalli di numeri (numeri di cellulare, prefissi locali, prefissi nazionali)

Rubrica telefonica	Contatti Locali	Rubrica locale nel portatile per un massimo di 200 voci
	Contatti centrali	<ul style="list-style-type: none"> • Rubrica per un massimo di 500 voci • 3 numeri di telefono per voce (portatile DECT) • Una voce contiene nome e cognome • Il numero di telefono può essere classificato per ufficio, cellulare e casa • Numero di telefono modificabile: modifica, salva ed elimina • Elenco telefonico modificabile: copia, salva ed elimina • Elenco telefonico ricercabile (ricerca istantanea) per numeri di telefono e nomi • Importazione dei contatti
	Contatti Google	<ul style="list-style-type: none"> • Rubrica per un massimo di 1000 voci • Selezione diretta dall'elenco telefonico • 6 numeri di telefono per voce • Una voce contiene nome, cognome e fino a sei numeri di telefono • Elenco telefonico modificabile: copia e salva • Elenco telefonico ricercabile (ricerca istantanea) per numeri di telefono e nomi • Facile accesso all'account Google tramite codice di attivazione
	Contatti Microsoft Office 365	<ul style="list-style-type: none"> • Rubrica per un massimo di 1000 voci • Selezione diretta dall'elenco telefonico • 6 numeri di telefono per voce • Una voce contiene nome, cognome e fino a sei numeri di telefono • Elenco telefonico modificabile: copia e salva • Elenco telefonico ricercabile (ricerca istantanea) per numeri di telefono e nomi • Facile accesso all'account Microsoft Office 365 tramite codice di attivazione
	Lista chiamate	<ul style="list-style-type: none"> • Elenchi chiamate per un massimo di 1000 voci • Le voci dell'elenco chiamate possono essere facilmente bloccate • Le liste delle chiamate possono essere ordinate per connessione, ora e nome • I numeri di telefono possono essere salvati dall'elenco delle chiamate • Elenchi chiamate con numero di telefono (CLIP/CNIP) e data/ora per tutte le chiamate e per le chiamate in uscita, ricevute o perse

Telefonia	Dispositivi di telefonia	<ul style="list-style-type: none"> • Aggiungi e gestisci fino a 6 dispositivi DECT • Dettagli del portatile: nome (modificabile), assegnazione del numero interno e sostituzione del portatile
	Repeater	<ul style="list-style-type: none"> • Aggiungere 2 repeater DECT HX • Nome del repeater modificabile
	Funzioni	<ul style="list-style-type: none"> • Visualizzazione del nome individuale di ciascun dispositivo telefonico (modificabile) • Visualizzazione dei messaggi (MWI) regolabile • Assegnazione del numero per connessione per le chiamate in uscita e in entrata • Numeri di telefono interni regolabili
	VoIP	<ul style="list-style-type: none"> • Fino a 6 account SIP • Configurazione semplice della telefonia via Internet (VoIP) tramite assistente • Profili VoIP predefiniti dei principali provider di telefonia • Possibilità di configurazione VoIP automatica o manuale • Le connessioni VoIP possono essere attivate/disattivate • È possibile attivare/disattivare l'aggiornamento automatico dei profili VoIP • Assegnare account SIP individualmente ai portatili (in particolare la direzione di invio e ricezione) • Mini PBX con un massimo di 6 utenti • Protocollo VoIP: SIP (RFC3261, RFC2543) • DTMF (in banda), carico utile RTP (RFC4733), SIP-INFO • Configurare il server STUN (indirizzo del server STUN)
	DECT	4 chiamate simultanee

Segnalazioni e indicazioni sul display	Jumbo mode	Carattere grande durante la composizione
	Screen saver	Orologio analogico o digitale
	Chiamate in entrata	<ul style="list-style-type: none"> • Animazione della chiamata sul display • Tasto del portatile lampeggiante • Sostituzione nominativo da rubrica
	Chiamata persa	Il display e il tasto messaggi lampeggiante segnalano le chiamate perse e offrono un comodo accesso all'elenco dei messaggi (il LED lampeggiante può essere on/off)
	Modalità stand-by	<ul style="list-style-type: none"> • Visualizzazione di data e ora • Visualizzazione dell'intensità del campo e indicatore di carica della batteria • Funzioni dei tasti del display • Visualizzazione di nuovi messaggi
	Telefonata	Visualizzazione della durata della chiamata
	Nome dispositivo	Nome del portatile modificabile
	Suonerie	<ul style="list-style-type: none"> • 5 livelli volume + OFF + crescendo • 18 melodie nel portatile • Suonerie regolabili individualmente per chiamate esterne, interne e VIP
	Toni indicatori	<ul style="list-style-type: none"> • Tono di avviso quando viene superato il raggio di azione • Segnali acustici (ad esempio clic del pulsante o batteria quasi scarica)
	CLIP	CLIP, CNIP: visualizzazione del nome per le chiamate in entrata, in uscita, per le chiamate perse e il numero selezionato.

Display	Tipo	Display a colori TFT
	Dimensione (pollici)	2.2"
	Dimensione (H xW)	44 x 35 mm
	Risoluzione	220 x 176 Pixel
	Colori	64 mila
	Illuminazione	Illuminazione del display con combinazioni di colori regolabili (bianco o nero)
	Proprietà	<ul style="list-style-type: none"> • Migliore leggibilità • Alto contrasto

Power supply	Talk time	Fino a 17 ore
	Stand-by time	Fino a 320 ore
	Batteria	2 x AAA (NiMH)
	Data backup	Data e ora protette in caso di interruzione di corrente
	Power supply unit	<ul style="list-style-type: none"> • Base di ricarica con alimentatore a spina 230V • Alimentazione a spina 230V Stazione base

Connettività	Connessione auricolare	tramite presa jack (3,5 mm) (3.5 mm)
	Frequenza	DECT 1880-1900 MHz
	Connessione LAN	Ethernet RJ45 10/100 Mbps
	Repeater	Estensione raggio copertura possibile con Gigaset Repeater HX

Compatibilità	Standards	<ul style="list-style-type: none"> • DECT-CAT-iq 2.0 • DECT-CAT-iq 2.1 (handset) • SUOTA (Software update over the air)
----------------------	------------------	--

Funzioni	Sveglia	Sveglia con melodia regolabile e funzione snooze
	Baby phone	<ul style="list-style-type: none"> • Monitoraggio della stanza (baby monitor) con funzione interfono regolabile • Inoltro a dispositivi esterni, ad es. cellulare • Inoltro all'interno, al portatile aggiuntivo
	Chiamata diretta	Comporre un numero di telefono preimpostato premendo un tasto qualsiasi
	Calendario	<ul style="list-style-type: none"> • Calendario con panoramica mensile e pianificatore di appuntamenti per: • 30 Appuntamenti con testo e suoneria separata • Promemoria compleanno per ogni voce della rubrica
	Scrivania / da tavolo	Si
	Montabile a parete	Si

Gigaset

Normativa - Specifiche	Approvazioni	Approvazioni: CE
	Classe di Protezione	Classe di protezione IP40

Funzioni di composizione	Funzioni	<ul style="list-style-type: none"> • Deviazione di chiamata: CFU, CFNR, CFB • Deviazione di chiamata (RFC5589) • Trasferimento di chiamata: con consultazione, senza consultazione, cieco • È possibile mettere in attesa, effettuare una nuova chiamata e riprendere la prima chiamata • Avviso di chiamata, inoltro, attesa, scambio, conferenza (con consultazione e ad hoc), inoltro chiamata (con consultazione e cieco) • Reindirizzamento a tempo • L'avviso di chiamata può essere attivato/disattivato per ciascun dispositivo telefonico • La visualizzazione del numero di chiamate perse/nuovi messaggi vocali può essere attivato/disattivato
	Funzioni di composizione	<ul style="list-style-type: none"> • Aggiungere o gestire fino a 20 regole di inoltro chiamata • Le chiamate verso il telefono registrato possono essere deviate • È possibile attivare/disattivare la deviazione di chiamata (sempre, su occupato e senza risposta) • Le regole di inoltro chiamata (attivabile/disattivabile, manuale o temporizzata) possono essere visualizzate sul display del telefono (regolabile)
	Codice area (Prefisso)	<ul style="list-style-type: none"> • Codice d'area e prefisso modificabili • È possibile aggiungere prefissi ai numeri in uscita (attivabile / disattivabile) • Codice d'area (prefisso internazionale e codice d'area) • I codici paese sono selezionabili in fase di configurazione
	Regole di chiamata	<ul style="list-style-type: none"> • È possibile gestire e configurare le regole di composizione • Regole di composizione ricercabili (ricerca istantanea) tramite numero di telefono e commento • È possibile immettere il numero di telefono e commento • È possibile utilizzare i prefissi • È possibile attivare/disattivare le regole di composizione
	Chiamata simultanea	4 chiamate esterne contemporanee
	Conferenze	Conferenze telefoniche con 3 partecipanti
	Procedura composizione	<ul style="list-style-type: none"> • DTMF (Informazioni SIP/RFC4733, In banda) • Selezione Multi-frequenza (DTMF)
	Richiamata	È possibile effettuare la selezione diretta dall'elenco delle chiamate

Menu	Presentazione	Menu principale con sei icone per schermata
	Operazione	<ul style="list-style-type: none"> • Facile utilizzo tramite simboli colorati, testi di menu e tasti display • Configurazione semplice tramite browser web • Navigazione menu intuitiva per un facile utilizzo • Comoda navigazione nel menu in diverse lingue (ENG, FRA, ESP, ITA, GER, POL, RUS, CZE, GRC, PRT, NLD and TUR)

Raggio di copertura	DECT	All'aperto: fino a 300 m; all'interno: fino a 50 m
	Incremento della copertura	Tramite Gigaset Repeater HX

Chiamate perse e lista chiamate	Lista chiamate	Elenchi chiamate con numero di telefono (CLIP/CNIP) e data/ora per le chiamate in uscita, ricevute o perse (per un totale di 1000 numeri)
--	-----------------------	---

Funzionamento con più portatili	Chiamate contemporanee	<ul style="list-style-type: none"> • Sono possibili 2 chiamate VoIP contemporaneamente così come una chiamata interna e l'accesso alla segreteria telefonica • Conferenza a 3 (1 esterno / 2 partecipanti interni)
	Trasferimento rubrica telefonica	I portatili collegati possono accedere alla rubrica centrale
	Numero di portatili	<ul style="list-style-type: none"> • Si possono registrare fino a 6 portatili Gigaset HX • Per maggiori informazioni www.gigaset.com/hq_en/cms/service/compatibility/products
	Telefonate interne	<ul style="list-style-type: none"> • Chiamate interne gratuite • Conferenza 3pty

Specifiche Network	LAN	<ul style="list-style-type: none"> • Ethernet RJ45 1000 Mbps • Porta LAN Ethernet MDI/MDIX automatica 10/100/1000 Base-T (802.3/u/ab) • Tipo di indirizzo IPv4: statico e dinamico • Subnet mask supportata • Standard gateway • È supportato il server DNS preferito • Supporta server DNS alternativi
	Network	<ul style="list-style-type: none"> • SNTP • DNS SRV-RR (RFC2782) • VLAN (IEEE 802.1q), VLAN identifier (LAN), VLAN priority (LAN) • 802.1x, Link Layer Discovery Protocol (LLDP) • Funzionamento su router con assegnazione automatica dell'indirizzo IO (DHCP) • DHCP (Option: 60, 114, 120) • DHCPv4 (RFC2131) • SIP (RFC3261, RFC2543, RFC2396) • SDP (Session Description Protocol, RFC4566, RFC3264, RFC3555) • RTP (RFC3551, RFC3555, RFC2833) • SRTP • STUN (RFC3489) • HTTP • HTTPS
	Network standard	<ul style="list-style-type: none"> • Internet protocol: IPv4 (RFC0791) • DNS SVR (Domain Name System) • TCP, UDP
	Sicurezza	<ul style="list-style-type: none"> • TLS 1.1/1.2/1.3 for HTTPS and SIP, SIP over TLS • SRTP (RFC3711), TLS (RFC5246), SIP over TLS • Accettare/attivare/disattivare tutti i certificati • Visualizzazione del nome e del tipo di certificato • Modifica certificati: mostra dettagli, rimuovi • Possibilità di importare certificati • Supporto certificato client (certificato e chiave privata caricabili) • Autenticazione HTTP (nome utente digest HTTP, password digest HTTP) • HTTPS (Server/Client) • Accesso web HTTPS alla gestione dispositivi
	Qualità del servizio	<ul style="list-style-type: none"> • Classe di Servizio (CoS) • Gestione della larghezza di banda per dare priorità ai servizi • QoS (RFC2474, RFC2475) • SIP ToS, Diffserv • RTP ToS, Diffserv • DSCP • Supporto al Differentiated Services Code Point (DSCP) • IEEE 802.1q • IEEE 802.1p port-based priority on LAN port, application-based priority on WAN port • IEEE 802.1Q VLAN tagging
	Provisioning	<ul style="list-style-type: none"> • Auto-provisioning via HTTP/HTTPS • Autoprovisioning specifico dell'utente tramite file di configurazione MAC address e XML • Funzioni di Backup and ripristino • Firmware upgrade/downgrade • Data server (URL) modificabile • Il processo di provisioning può essere avviato manualmente
	Manutenzione e assistenza	<ul style="list-style-type: none"> • Aggiornamenti Firmware via web configurator • Salva e Ripristina • Syslog • Salvataggio eventi: locale e tramite syslog • PCAP tracing

App / Web App	Gigaset web configurator	<ul style="list-style-type: none"> • Accesso ai wizards per una facile configurazione delle connessioni DECT e VoIP, nonché del ripetitore DECT e delle deviazioni di chiamata • Accesso al configuratore web con PC, laptop, smartphone e tablet • L'interfaccia web è stata premiata con l' iF Design Award, uno dei premi di design più prestigiosi al mondo, sottolineando le sue eccezionali prestazioni nel combinare estetica e funzionalità.
----------------------	---------------------------------	---

ECO-DECT	Reduction of the transmitting power	<ul style="list-style-type: none"> • ECO mode - Riduzione manuale della potenza di trasmissione della stazione base e di tutti i portatili registrati • ECO Mode Plus per ridurre del 100% la potenza di trasmissione della stazione base e di tutti i portatili registrati
-----------------	--	---

Dimensioni & Peso	Dispositivo	Altezza	Larghezza	Profondità	Peso
	Stazione Base	105 mm	132 mm	46 mm	146 g
	Portatile incl. batteria	161 mm	52 mm	26 mm	115 g
	Base di ricarica	35 mm	64 mm	63 mm	27 g
	Portatile incl. base di ricarica	169 mm	64 mm	63 mm	142 g

Confezione	1x	Stazione Base
	1x	Cavo LAN
	1x	Opuscolo sulla sicurezza
	1x	Guida rapida
	1x	Portatile
	1x	Base di ricarica
	2x	Alimentatore
	2x	Batterie ricaricabili AAA
	1x	Battery cover
	1x	Beltclip

*) **Utente** Un utente corrisponde ad un terminale di configurazione. Ogni terminale riceve un numero di chiamata interno separato..

Publicato da Gigaset Communications GmbH. Tutti i diritti, le opzioni di consegna e le modifiche nella tecnologia e nel design sono riservati.
I nomi dei prodotti utilizzati in questo documento sono marchi o marchi registrati dei rispettivi proprietari. ProDSION-DE-0221

Version 19/12/2023



Informazioni :

Part Number – EAN

COMFORT 550A IP => Part Number : **S30852-H3037-R104**
EAN : 4250366870625

o Gigaset si riserva di modificare i dati della presente scheda tecnica senza preavviso.

Gigaset